

NMX-ATC-N4321

IPオーディオトランシーバー

NMX-ATC-N4321-C

カードタイプ

- PoE電源供給方式
- Ethernet×2 (RJ-45, うち1つPoE)
- GPIポート×1
- リレーポート×1
- オーディオインプット×1
- オーディオアウトプット×1
- カードタイプはNMX-ACC-N9206に挿入し使用



| | |
|-------------|---|
| 仕様 | |
| 外形寸法 (HWD) | 26.7mm×200.4mm×127mm |
| 重量 | 約680 g |
| 電源供給 | |
| 電源 | 12VDC |
| PoE | IEEE 802.3af class 3 (802.3at Type 1) |
| オーディオ | |
| インプット | 2チャンネル バランス／アンバランスオーディオ |
| アウトプット | 2チャンネル、バランスオーディオ (フェニックスコネクター)、アンバランスオーディオ (ヘッドフォンジャック) |
| AD変換 | 16bit 32kHz, 44.1kHz, 48kHz |
| レイテンシー | |
| レイテンシー | 20ms(伝搬遅延含まず) |
| コミュニケーション | |
| Ethernet | マルチキャスト, ユニキャスト, IGMP v3, IPv6, レイヤー2,3スイッチ対応 |
| ポート | |
| ポート0 | RJ-45, PoE |
| ポート1 | RJ-45 |
| GPIポート | 汎用ポート |
| リレーポート | 2チャンネルリレーポート |
| オーディオインプット | 5-pin terminal Phoniexコネクター |
| オーディオアウトプット | 5-pin terminal Phoenixコネクター |
| ヘッドフォンジャック | 2 ch アンバランスオーディオアウトプット |
| フロントパネル | |
| リセットボタン | ワームリセット |
| IDボタン | ネットワーク上のユニット識別 |
| POWER LED | 電源供給時緑色に点滅 |
| STATUS LED | ソフトウェア動作時に緑色に点滅 |
| リアパネル | |
| PWR LED | フロントパネルのPOWER LEDと同じ |
| DVI LED | DVIインプット時緑色に点灯 |
| STAT LED | フロントパネルのSTATUS LEDと同じ |
| STRM LED | 配信時緑色に点灯 |

※記載の製品仕様及びデザインは改良の為、予告なく変更される場合があります。